


Luminaria para interior

Código: FUJI-3655



Nota: Se puede realizar un cuarto, medio o diámetro completo.

Dimensiones (mm)

Diámetro: Ø3655

Ancho: 80

Alto: 72

Peso luminaria: 4.5 kg.

Dimensiones de empaque (mm)

Largo: 3655

Ancho: 3655

Alto: 72

Unidad de empaque: 1 unidad.

5 AÑOS
GARANTIA

IP20

50.000

Descripción técnica

Luminaria curva. Diseñada en chasis de aluminio extruido con módulos de LED. Compuesta en su interior por disipadores en aluminio pintados de blanco y difusor en acrílico opal 02.

Tipo de montaje

Diseñada para descolgar al techo por medio de accesorios. (Se venden de manera independiente.)

Materiales y acabado

Cuerpo en aluminio extruido. Las tapas y el disipador fabricados en aluminio. Todas las piezas con acabado en pintura poliéster electroestática en polvo

Colores disponibles



Negro



Blanco

Para solicitar un color diferente contactarse con la empresa.

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.

Código: FUJI-3655

Características técnicas

Módulo LED 280mm

Fuente lumínica <i>Light technology</i>	LED
Grado de protección IP <i>IP rate</i>	20
Grado de protección IK <i>IK rate</i>	N/A
Ángulo de apertura <i>Beam angle</i>	108°
Temperatura de operación (°C) <i>Operation Temperature</i>	0-55 °C
Vida útil (Horas) <i>Life</i>	50,000
Voltaje de operación (V) <i>Voltage</i>	120-277V
Factor de potencia (PF) <i>Power Factor</i>	1
Distorsión armónica total (THD) <i>Total Harmonic Distortion</i>	<10%
Tipo de control <i>Dimming Control</i>	<div><input type="checkbox"/> Fase</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> On / Off</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 0-10V</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> DALI</div>
Potencia (W) <i>Power</i>	24,4 W
Lúmenes de salida (Lm) <i>Luminaire Output</i>	1596 Lm
Eficacia (Lm/W) <i>Luminaire Efficiency</i>	65,4 Lm/W
Color de temperatura (K) <i>Colour temperature</i>	4,000K
Índice de reproducción cromática (IRC) <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	>80

Nota: Los lúmenes y la potencia tienen una tolerancia $\pm 10\%$.

Luminaria para interior

Código: FUJI-3655

Notas

- Opcional driver de emergencia remoto.

Manual de Instalación

Se debe tener en cuenta la alimentación de la luminaria, para ubicarla.

Descolgar

1. Ubicar las guayas en las perforaciones del fondo de la luminaria. Una vez tomado en cuenta la distancia de las guayas, realizar las perforaciones en la losa para ubicar los chazos.
2. Una vez realizadas las perforaciones en la losa instalar el chazo, agregándole pega Sika expansiva. La pega debe ir dentro del agujero en donde se ubicarán los chazos, con el fin de generar un mejor agarre, previniendo desplome por posibles vibraciones.
Seguir indicaciones del fabricante de la pega.
3. Fijar los chazos expansivos.
Se recomienda utilizar chazo expansivo 3/8", tipo cáncamo cerrado.
4. Descolgar la guaya de acero del chazo, para asegurar el grillete y garantizar un buen ajuste entre la luminaria y la losa.
5. Nivelar las guayas de acero con los grilletes o accesorios correspondientes, en relación al fondo de la luminaria.
6. Realizar conexión eléctrica de la luminaria y verificar su correcto funcionamiento.

Nota: Distecsa garantiza el buen y correcto funcionamiento del sistema eléctrico antes de ser instalado, algún retroceso o falla en el sistema corre por parte del personal de instalación.

Mantenimiento de luminaria

Es esencial llevar a cabo periódicamente inspecciones y mantenimiento a las luminarias instaladas, ya que estas reciben influencia de las condiciones de operación y del medio donde se ubican.

1. Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo de las luminarias consiste en localizar, reparar y adecuar las instalaciones para que funcionen el máximo número de horas posible, con el desempeño para el que fueron diseñadas.

Las actividades que componen el mantenimiento correctivo son:

- Localización y reparación de averías
- Adecuación de instalaciones

Para la ejecución del mantenimiento correctivo es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Si se genera algún inconveniente en la regleta LED por favor comunicarse con la empresa.
- Revisar el encendido, apagado y el correcto funcionamiento de la luminaria.
- Limpiar las regletas LED y el conjunto óptico de las luminarias con aire comprimido. Para manipular la luminaria se recomienda utilizar guantes quirúrgicos.

2. Mantenimiento preventivo

Dentro de las técnicas de diagnóstico se deben considerar las mediciones eléctricas en diferentes puntos de la red, así como la medición de parámetros eléctricos de operación de las luminarias y sus componentes.

3. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las luminarias

La persona encargada de la operación y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las luminarias será responsable de mantenerlas en condiciones seguras, por lo tanto deben garantizar que se cumplan las disposiciones del reglamento que establece los requisitos que deben cumplir los sistemas de alumbrado y verificar que estas conexiones no presenten ningún riesgo para la salud o la vida de las personas, animales o el medio ambiente.