

BLED-GU10



Bombillo



7W - DIM



6W - On-Off



7W - On-Off

3K/4K/5K

80 CRI

-20
40 C°

3 AÑOS
GARANTIA

104°

30.000

Dimensiones (mm)

Diámetro: Ø50.

Peso luminaria: 0.1 kg.

Descripción técnica

Bombillo GU10 para interiores diseñado con módulos de LED, alta calidad garantizando un ahorro energético.

Tipo de montaje

Montaje en socket GU10.



Materiales y acabado

Cuerpo en plástico inyectado y difusor en policarbonato opal.

Colores disponibles



Blanco.

Para solicitar un color diferente contactarse con la empresa.

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.



Bombillo

Características técnicas

Código	Potencia (W)	Lumens (lm)	Eficacia (lm/W)	Dim	Índice de reproducción cromática (CRI)	Color Temperatura (CCT)
BLED-6W-GU10	6W	435	73	No (on-off)	>80	3.000K
BLED-6W-GU10	6W	435	73	No (on-off)	>80	4.000K
BLED-6W-GU10	6W	432	72	No (on-off)	>80	5.000K
BLED-7W-GU10	7W	600	86	No (on-off)	>80	3.000K
BLED-7W-GU10	7W	564	80	Si (Fase)	>80	3.000K

Fuente lumínica <i>Light technology</i>	LED
Grado de protección IP <i>IP rate</i>	20
Grado de protección IK <i>IK rate</i>	02
Ángulo de apertura <i>Beam angle</i>	104°
Temperatura de operación (°C) <i>Operation Temperature</i>	0-55°C
Vida útil (Horas) <i>Life</i>	30,000
Voltaje de operación (V) <i>Voltage</i>	110V
Factor de potencia (PF) <i>Power Factor</i>	>0,6
Distorsión armónica total (THD) <i>Total Harmonic Distortion</i>	<100%

Nota: Los lúmenes y la potencia tienen una tolerancia $\pm 10\%$.

Nota:

* Distecsa garantiza el buen y correcto funcionamiento del sistema eléctrico antes de ser instalado, algún retroceso o falla en el sistema corre por parte del personal de instalación.

*Para operación 24/7 por favor consulte con nuestra área técnica, ya que esta condición especial puede afectar el desempeño lumínico, horas de vida útil y finalmente la garantía.

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.

Mantenimiento de luminaria

Es esencial llevar a cabo periódicamente inspecciones y mantenimiento a las luminarias instaladas, ya que estas reciben influencia de las condiciones de operación y del medio donde se ubican.

1. Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo de las luminarias consiste en localizar, reparar y adecuar las instalaciones para que funcionen el máximo número de horas posible, con el desempeño para el que fueron diseñadas.

Las actividades que componen el mantenimiento correctivo son:

- Localización y reparación de averías
- Adecuación de instalaciones

Para la ejecución del mantenimiento correctivo es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Si se genera algún inconveniente en la regleta LED por favor comunicarse con la empresa.
- Revisar el encendido, apagado y el correcto funcionamiento de la luminaria.
- Limpiar las regletas LED y el conjunto óptico de las luminarias con aire comprimido. Para manipular la luminaria se recomienda utilizar guantes quirúrgicos.

2. Mantenimiento preventivo

Dentro de las técnicas de diagnóstico se deben considerar las mediciones eléctricas en diferentes puntos de la red, así como la medición de parámetros eléctricos de operación de las luminarias y sus componentes.

3. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las luminarias

La persona encargada de la operación y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las luminarias será responsable de mantenerlas en condiciones seguras, por lo tanto deben garantizar que se cumplan las disposiciones del reglamento que establece los requisitos que deben cumplir los sistemas de alumbrado y verificar que estas conexiones no presenten ningún riesgo para la salud o la vida de las personas, animales o el medio ambiente.